



13322

Funk-Magnetkontakt FMK-868/S, kleine Bauform

Der Funk-Magnetkontakt ist zur Anschaltung an das Funk-Interfacemodul vorgesehen. Er ermöglicht die Überwachung von z.B. Fenstern und Türen auf Öffnen. Durch seine kompakten Abmessungen passt der Magnetkontakt an fast jedes Fenster oder Türrahmen.

Leistungsmerkmale

- Anschaltbar an Funk-Interfacemodul FIM-868/VdS
- Bis zu 12 Magnetkontakte pro Interfacemodul
- LED-Statusanzeige: Kommunikation, Detektion, Batterieunterspannung
- Wandhalter für einfache Montage und Batteriewechsel
- Sabotageüberwachtes Kunststoffgehäuse
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Spannungsversorgung	1 Stück 3 V Lithium Batterie CR 2450
Batterielebensdauer	ca. 2 Jahre (typ. abh. von Einsatz)
Frequenz, Kommunikation	868,65 MHz, unidirektional
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +45 °C
Schutzart	IP30 (nach EN 60 529)
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	weiß
Abmessung	Funksender B 30,5 × H 65,5 × T 10,5 mm Magnet B 10 × H 65,5 × T 10,5 mm

Bestellinformationen

13322 Funk-Magnetkontakt,kl. Bauform,FMK-868/S
868 MHZ, unidirektional